

# FICHE TECHNIQUE 12 V 314 Ah PLUS



Avant toute utilisation de votre batterie Volthium, veuillez lire le manuel d'utilisation et la fiche technique spécifiques à votre batterie. Vous pouvez trouver ces documents en cliquant sur le lien suivant : <https://volthium.com/fr/documents/>  
Toute utilisation inappropriée du produit pourrait entraîner l'invalidité de sa garantie.  
Pour toute question supplémentaire, veuillez contacter le support technique de Volthium.

## SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

Voltage	12.8 volt
Capacité	314 Ah
Capacité @ 20A	942 min
Énergie	4019 Wh
Auto-décharge	< 3% par mois
Unité maximum en série	4
Unité maximum en parallèle	16
Résistance interne à 1 kHz CA	≤ 20 mΩ

## SPÉCIFICATIONS DE CHARGE

Courant de charge recommandé	80 A
Courant de charge maximum	150 A
Voltage de charge recommandé	14.2 V - 14.6 V (Bulk)   13.6 V - 13.8 V (Float)

### SPÉCIFICATIONS DE DÉCHARGE

Courant de décharge continue	150 A
BMS - Voltage de déconnexion en décharge	11.5 V
BMS - Voltage de reconnexion en décharge	12.8 V
Protection de court circuit	800 A @ 500 uS
Courant de décharge MAX autorisé	160 A pour 10min   250 A pour 30sec   480 A pour 8sec
Limite de courant de crête/surtension	500 A pour 3sec   200 A pour 10min
Fin de décharge	11 ~ 11.6 V
Ampérage de démarrage (CA)	N/A
Ampérage de démarrage à froid (CCA)	N/A

### SPÉCIFICATIONS DE TEMPÉRATURES

Température de décharge	De -20 à 60°C
Température de charge	De -20 à 60°C

### SPÉCIFICATIONS D'ENTREPOSAGE

Température d'entreposage	De -10 à 40°C
Voltage d'entreposage	De 13.1 V à 13.3 V

## SPÉCIFICATIONS COMMUNICATIONS

Bluetooth	Intégré
Ports de communications	CAN & RS485
Écran LED	Oui
CAN Hub communication (VE.CAN)	Compatible
Communication	M12-10P
Compatibilité SafeCharge™	Non
Limite de surintensité	Incompatible

## SPÉCIFICATIONS DE CHAUFFAGE

Notre système d'auto-chauffage standard détourne le courant de la source de charge vers le tapis chauffant jusqu'à ce que la température interne optimale soit atteinte.

Température d'activation	De -45 à 11°C
Courant requis pour activation	6 A
Courant utilisé pour le chauffage	4 A
Mode d'activation du système	Automatique

## SPÉCIFICATIONS THERMOSTAT

Notre système d'auto-chauffage avec thermostat utilise l'énergie interne pour maintenir une température optimale, assurant une charge immédiate, des performances maximales et sans délai lié au froid.

Fonction thermostat	Oui
Mode d'activation	Programmable via l'application

### NOMBRE DE CYCLE SELON LE % DE DÉCHARGE MOYEN D'UTILISATION

Décharge à 30%	8200 < cycles
Décharge à 80%	6000 < cycles
Décharge à 100%	3500 < cycles

### SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES

Dimensions	502 X 267 X 234 mm   19.8 X 10.5 X 9.2 po
Groupe / format	GR8D
Poids	36kg   79 lbs
Type de terminal	M8 bolt   8-10N.M
Couple de serrage sur les bornes	8~10 nm / 6~8 ft/lb
Indice d'étanchéité	IP67 (Résistant à l'eau et à la poussière)
Altitude de fonctionnement	<3000 m
Interrupteur marche/arrêt	Bornier à contact sec (commande manuelle et à distance)

### CERTIFICATIONS & CONCEPTION


Conception	4S1P
Certifications	CE   UL1973   RoHS   IEC62619   ABYC E-13
Classification de transport	UN 3480   CLASS 9
Type de cellule	SquareCell - LiFePO4 - 3.2 V - 314 A Grade A+
Garan-	10 ans (5 ans pour utilisation commerciale)

## RÉCAPITULATIF DES FONCTIONS SPÉCIALES

IP67 | Interrupteur marche/arrêt | Fusion série + parallèle | Autochauffante et refroidissement |  
Limite de surintensité gérée par l'application mobile | Accès facile au BMS |  
10 ans (5 ans pour utilisation commerciale)

## AUTRE FONCTION

OTA (Bluetooth)	Oui
Bouton	Bouton 1 : Marche/Arrêt Bouton 2 : Affichage de l'état de charge et du réseau
Panneau	Indicateur SOC
Mode veille	Entrer : 15 jours sans charge/décharge/communication
	Réveil : Charge ou décharge ou communication
Sommeil actif	Entrée : Connectez les broches 8 et 9 du port Link IN
	Réveil : Déconnectez les broches 8 et 9 du port Link IN
Équilibrage cellulaire	Actif
Limite de courant de charge	Connectez le limiteur de courant externe



## TRANSPORT ET STOCKAGE

- Ne pas secouer, heurter ou comprimer violemment, et éviter toute exposition au soleil et à la pluie pendant le transport.
- Manipuler avec précaution, éviter strictement les chutes, les roulades et les fortes pressions lors du chargement et du déchargement.
- La batterie doit être entreposée dans un environnement intérieur sec, propre, sombre et bien ventilé pour un stockage à long terme. La température de stockage recommandée est de 15 à 35 °C.
- Aucun gaz nocif, produit inflammable ou explosif, ni substance chimique corrosive ne doit être présent sur le lieu de stockage.
- Les batteries doivent être stockées et transportées avec un état de charge (SOC) d'environ 50 %.
- En cas de non-utilisation prolongée, la batterie doit être rechargée tous les 6 mois, conformément aux spécifications.
- Ne pas faire tomber, ne pas empiler sur plus de 6 couches, et conserver en position verticale.

## AVERTISSEMENTS ET CONSEILS

Veillez lire attentivement les spécifications ou le manuel de la batterie avant utilisation.

Une mauvaise utilisation peut entraîner chauffe, incendie, rupture, détérioration ou perte de capacité de la batterie.

Nous ne serons pas responsables des accidents résultant d'une utilisation non conforme à nos instructions de manipulation.

### Avertissements

- La batterie doit être tenue à l'écart des sources de chaleur, des hautes tensions et de l'exposition directe au soleil.
- Ne jamais jeter la batterie dans l'eau ou le feu.
- Ne jamais inverser les deux bornes lors de l'utilisation de la batterie.
- Ne jamais relier les bornes positive et négative à l'aide d'un conducteur.
- Ne jamais heurter, jeter ou piétiner la batterie.
- Ne jamais démonter la batterie sans l'autorisation et les instructions du fabricant.
- Ne jamais mélanger des batteries de capacités ou de marques différentes.

### Conseils

- Il est recommandé de recharger complètement la batterie une fois par mois afin de recalibrer l'état de charge (SOC).
- Veuillez recharger votre batterie rapidement (dans les 2 jours) lorsqu'elle est complètement déchargée.
- Utilisez uniquement un chargeur dédié aux batteries lithium pour effectuer la recharge.
- Cessez immédiatement l'utilisation si la batterie dégage une odeur inhabituelle, chauffe, se déforme ou présente toute anomalie.
- Gardez la batterie hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Si le pack batterie fuit de l'électrolyte, évitez tout contact avec le liquide ou les gaz émis. En cas de fuite, veuillez suivre les étapes suivantes immédiatement :
  - Inhalation de gaz** : évacuer immédiatement les personnes de la zone contaminée et consulter un médecin au plus vite.
  - Contact avec les yeux** : rincer abondamment les yeux avec de l'eau propre et courante pendant 15 minutes, puis consulter un médecin au plus vite.
  - Contact avec la peau** : laver soigneusement la zone exposée avec de l'eau et du savon, en s'assurant qu'aucun résidu ne reste, puis consulter un médecin au plus vite.
  - Ingestion** : tenter de provoquer le vomissement et consulter un médecin immédiatement.
  - Incendie** : utiliser un extincteur au dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>) – ne pas utiliser de liquide pour éteindre le feu.